



KONICA MINOLTA

# bizhub 654e

Impressora/Copiadora/Scanner

Alta velocidade,  
produtividade e robustez



**Versatilidade**



**Alta Qualidade**



**Interface Intuitiva**



A Konica Minolta **bizhub 654e**  
Imprime 65 páginas preto e branco por minuto

**Giving Shape to Ideas**

Impresso em equipamento **bizhub PRESS**



**Especificações Básicas**

**Velocidade de cópia/impressão:** 65 ppm  
**Resolução de cópia:** Principal: 600 dpi x Sub: 600 dpi  
Impressão: 1.800 dpi (equivalent) x 600 dpi

**Gradação:** 256

**Memória:** 2GB (padrão) / 4GB (máx)

**HD:** 250 GB

**Formato dos papéis:** SRA3 a A5, B6S\*, A6S\* Thick paper, 8K, 16K, Long Length Paper (210 x 457.3 mm a 297 x 1.200 mm)

**Tempo de aquecimento:** 22 segundos ou menos

**Tempo da 1ª cópia:** 3,7 segundos ou menos\*

**Ampliação:** 25-400%

**Múltiplas cópias:** 1 a 9.999

**Gramatura:** Gavetas 1 - 4: de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>

Bypass: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>

**Duplex automático:** Sim

**Impressora P&B**

**Processador:** 1.2 GHz

**Mémoire:** 2GB (Compartilhada com copiadora)

**HD:** 250 GB (Compartilhado com copiadora)

**Resolução:** 1.200 x 1.200 dpi (no modo 1200 dpi)\*

**Linguagem de impressão:** PCL 5e/6 Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript (3016) 3 Emulation, XPS (Ver. 1.0)

**Protocolos:** TCP/IP, IPX/SPX, NDS support, SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP

**Interface:** Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host

**Sistemas Operacionais:** Windows, Mac OS, Linux

**Scanner Colorido**

**Interface:** Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

**Driver:** TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver

**Formas de digitalização:** Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB), Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to Me, Scan to Home, Scan to USB, Scan to Scan Server, Scan to Web Service (WSD-Scan), Device Profile for Web Services (DPWS)

**Velocidade:** Simplex 90 opm (400dpi, A4 Crosswise), Duplex 180 opm

**Tamanho do original:** Max. A3

**Resolução:** Push 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi

Resolution Pull 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi

**Capacidade de Papel**

**Padrão:** Bandeja 1/2 (padrão): 500 folhas (até SRA3) (80 g/m<sup>2</sup>)

Bandeja 3: 1.500 folhas (A4)

Bandeja 4: 1.000 folhas (A4)

Bypass: 150 folhas (até SRA3)

**Máximo (80 g/m<sup>2</sup>):** 6.650 folhas

**Características Técnica**

**Requisitos de energia:** AC 120V / 16A (50 a 60Hz)

**Consumo máximo de energia:** 2.1 kW ou menos

**Dimensões do equipamento:** 650 x 799 x 1.155 mm

**Peso:** Aprox. 201 kg

**Ciclo Mensal**

**Volume máximo:** 187.000/mês

\* S: Alimentação pela borda curta do papel | <sup>1</sup> Velocidade será reduzida | <sup>2</sup> A4 / usando a primeira gaveta/digitalizando do vidro de originais | <sup>3</sup> Com opcionais instalados

- Um dos opcionais pode ser escolhido (não obrigatório)
- Um dos opcionais deve ser escolhido (obrigatório)

**Job Separator JS-602** \*1

Quando anexado ao FS-535, torna-se separador de fax/impressão/cópia

**Post Inserter PI-505** \*1

Quando anexado ao finalizador FS-535, permite que você adicione capa e folhas internas (operação manual do insersor)

\*1 O PI-505 e o JS-602 não podem ser instalados ao mesmo tempo.

**Punch Kit PK-521**

Anexe ao finisher FS-535 para obter a perfuração (papéis até 300 g/m<sup>2</sup>)

**Z Folding Uni ZU-606**

Inclui função de dobra Z e perfuração



**Saddle Stitcher SD-512**

Anexe ao finisher FS-535 para obter o acabamento modo livreto, dobra ao meio e três dobras

**Staples MS-10A**

\* Para FS-535

**Staple Kit SK-602**

\* Para SD-512

**Finisher FS-535**

Permite grampoamento até 100 folhas

**Output Tray OT-503**

**Punch Kit PK-520**

Adicione ao FS-534 para obter a opção de perfuração

**Saddle Stitcher SD-511**

Anexe ao finisher FS-534 para obter o acabamento modo livreto, dobra ao meio e três dobras  
\* SD-511 não pode ser retrofitado

**Staple Kit SK-602**

\* Para FS-534, SD-511

**Finisher FS-534**

Um pequeno e silencioso finisher de alta-performance que permite grampoamento até 50 folhas

Obs: Alguns opcionais não estão listados. Disponibilidade de opcionais sob consulta

**Upgrade kit UK-204**

2 GB de memória

**i-Option LK-101 v3**

Funções de browse

**i-Option LK-102 v3**

PDF encryptado ou PDF/A (1a/1b)

**i-Option LK-104 v3**

\* Interface kit local EK-604 ou EK-605 é necessário

**i-Option LK-105 v3**

PDF pesquisável

**i-Option LK-111**

Função ThinPrint

**Keypad KP-101**

**i-Option LK-106**

Código de barras

**i-Option LK-107**

Fonte Unicode

**i-Option LK-108**

Fonte OCR (OCR-A, OCR-B (PCL))

**i-Option LK-110**

Pacote para conversão de formato de arquivo

**bizhub Connector S-1/G-1/E-1**

\*Necessário LK-101 v3

**i-Option LK-115**

TPM function

\* Não disponível em todas as localidades

**Local Interface Kit EK-604**

USB hub kit / Voice guidance

**Local Interface Kit EK-605**

USB hub kit / Voice guidance / Compatível com celular

**Keyboard Holder KH-102**

**Security Kit SC-508**

\* Dois SC-508 são necessários

**Working Table WT-509**

Para Painel Upright

**Working Table WT-506**

**Authentication Unit AU-102**

Tipo Biométrico

\* Necessário WT-506 ou WT-509

**Authentication Unit AU-201**

IC card type

\* Necessário WT-506 ou WT-509 ou MK-735. Porém, o AU-102 não pode ser utilizado quando equipado com WT-506 ou WT-509.

**Mount Kit MK-735**

Para a instalação do IC card. É colocado no painel.

**Banner Paper Setting Guide MK-715**

Usado para impressão de banner.

**Large Capacity Unit LU-204**

Aumenta 2.500 folhas na capacidade de papel da impressora (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

**Large Capacity Unit LU-301**

Aumenta 3.000 folhas na capacidade de papel da impressora (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**Simitri**  
with Biomass



Todas as configurações referem-se a papel de tamanho A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. O suporte e disponibilidade das especificações listadas e funcionalidades varia dependendo do sistema operacional, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema. A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo área de página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. As especificações e acessórios são baseados na informação disponível à data de impressão e estão sujeitos a alterações. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros. Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

Recomendamos o uso de papel para impressão a laser, afim de obter a melhor qualidade de impressão. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta. Informações adicionais sobre configuração e instalação do equipamento deve ser consultado a área técnica do representante autorizado.

www.konicaminolta.com.br



**SÃO PAULO**  
Alameda Santos, 745 - 13º andar  
CEP: 01419-001 - São Paulo - SP  
Tel.: 55 (11) 3050-5300

**MANAUS**  
Avenida Torquato Tapejós, 1695  
CEP: 69048-010 - Manaus - AM  
Tel.: (92) 3303-7500

**PORTO ALEGRE**  
Rua Santana, 646  
CEP: 90040-371 - Porto Alegre - RS  
Tel.: 55 (51) 3230-7200

**FLORIANÓPOLIS**  
Rua São José, 77 - Balneário  
CEP: 88075-310 - Florianópolis - SC  
Tel.: (48) 3244-7200